

Ai-Logger 1000



Az Ai-Logger 1000 adatgyűjtő lehetővé teszi, hogy a Solplanet inverterek csatlakozzanak a Solplanet Cloudhoz és az alkalmazáshoz. Az inverterek és a mérőórák adatait összegyűjti és az interneten keresztül elküldi a Solplanet Cloudnak, hogy lehetővé tegye a PV-erőművek egyszerű felügyeletét.

Smart

- Intelligens visszawatt szabályzás kialakítása

Egyszerű

- Könnyen telepíthető a helyszínen

Megbízható

- Alkalmazkodik a különböző felhasználási forgatókönyvekhez

Műszaki adatlap

Ai-Logger 1000

Eszközkezelés	Max. Kezelhető eszközök száma*		80
Kommunikációs interfész	Északi kommunikáció	LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
	Déli kommunikáció	RS485	COM x 3, 1000 m
	Egyéb	Digitális / analóg bemenet / kimenet	DI x 4, DO x 2
Interakció	LED	LED kijelző x 4 - COM 1~3, szerver kommunikáció	
	WEB	Integrált webes felület	
	USB	USB 2.0 x 1	
	RST	1	
Környezeti védelem	Működési hőmérséklet-tartomány	-40°C~ 60°C (-40°F~ 140°F)	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C~ 70°C (-40°F~ 158°F)	
	Relatív páratartalom (nem kondenzáló)	5%~ 95%	
	Max. Működési magasság	4,000 m (13,123 ft.)	
Tápellátás	DC tápegység	12 V~ 24 V / 2 A	
	Energiafogyasztás	Jellemzően 8 W, Max. 15 W	
Általános adatok	Méret (szélesség x magasság x mélység)	240 mm x 126 mm x 42 mm	
	Súly	453 g	
	Védelmi fokozat	IP20	
	Telepítési lehetőségek	Falra szerelés, DIN sínre szerelés, asztali szerelés	

* Minden 485-ös interfész legfeljebb 30 invertert vagy 1 intelligens mérőt képes csatlakoztatni.